



# Ajax MotionProtect Curtain

## Detektor pohybu pre vnútorné použitie so záclonovou charakteristikou

Ajax MotionProtect Curtain vďaka inteligentnej analýze signálov spoľahlivo deteguje pohyb v stráženom priestore.



### Maximálny výkon

- Bezdrôtová technológia Jeweller umožňuje komunikáciu s Ajax Hubom až na vzdialenosť 1 700 m v otvorenom priestore alebo cez niekoľko podlaží výškovej budovy
- Deteguje pohyb na vzdialenosť až 11 m (podľa nastavenia citlivosti)
- Záclonová detekčná charakteristika



### Ochrana proti zlyhaniu a sabotáži

- Autentizácia pre ochranu proti narušeniu
- Kryt detektora je chránený proti sabotáži
- Nastaviteľný interval kontroly pripojených komponentov v rozmedzí 12 až 300 sekúnd
- Vybavený systémami na detekciu a potlačenie rušenia pre maximálnu ochranu systému proti narušeniu
- Šifrovaná komunikácia



### Plynulá prevádzka

- Nastaviteľná citlivosť detekcie v 3 úrovniach
- Obojsmerná komunikácia s Ajax Hubom pre jednoduché testovanie a nastavenie
- Vysoká odolnosť voči falošným poplachom
- Výdrž batérie až 3 roky



### Jednoduchá inštalácia na profesionálnej úrovni

- Inštalácia pomocou držiaka SmartBracket bez nutnosti demontovania krytu detektora
- Detekčné zóny a kvalitu pripojenia je možné vzdialene otestovať prostredníctvom mobilnej aplikácie
- Jednoduché prídanie do systému stlačením jediného tlačidla a načítaním QR kódu
- Napájanie batérií CR123A
- 90° konzola pre montáž detektora súčasťou balenia

### Technická špecifikácia

- **Typ detektora:** Bezdrôtový
- **Použitie:** Vnútorné priestory
- **Detekčný element:** 2x PIR senzor
- **Dosah detekcie pohybu:** Až 11 m (podľa nastavenia citlivosti)
- **Citlivosť detekcie:** 3 úrovne nastavenia (nízka / stredná / vysoká)
- **Detekčný uhol:** 6° horizontálne / 90° vertikálne
- **Odporúčaná inštalčná výška:** 2.4 m
- **Funkcia ignorovanie pohybu zvierat:** Nie
- **Ochrana proti sabotáži:** Áno (Tamper)
- **Funkcie Antimasking:** Nie
- **Výkon rádiového signálu:** 8.76 dBm / 7.52 mW (max. 20 mW)
- **Komunikačný protokol:** Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
- **Dosah rádiového signálu:** Až 1 700 m (v otvorenom priestore)
- **Napájanie:** 1x batéria CR123A 3 V DC
- **Výdrž batérie:** Až 3 roky
- **Stupeň krytia:** IP54
- **Prevádzková teplota:** -25 °C ~ +60 °C
- **Prevádzková vlhkosť:** Až 95 %
- **Rozmery:** 134 x 44 x 36 mm
- **Hmotnosť:** 118 g
- **Stupeň zabezpečenia:** 2 - nízke až stredné riziko
- **Trieda prostredia:** II. - vnútorné všeobecné
- **EAN kód:** 0856963007903 (biela); 0856963007866 (čierna)
- **Objednávaci kód:** AJAX 13268 (biela); AJAX 14287 (čierna)